

# FR-D

komputerowy transmiter detekcji ruchu



## Cechy:

- Łatwa instalacja, bezprzewodowa kontrola.

- Nie wymaga dodatkowego okablowania.

- Możliwość kontrolowania do 16 odbiorników.

- Zasięg działania do 35 metrów.

- Działa na zewnątrz i wewnątrz budynków.

- Żywotność baterii: 12 miesięcy.

- transmiter łączy odbiorniki podłączone do modułów serii rsr-rrs-rb, onloff-, onloff -p, dim-300-w.



### Specyfikacja:

Częstotliwość: 433,92Mhz

Do 256 adresów cyfrowych

Promień widzenia do 10 m

Kąt widzenia: 110°

Opóźnienie włącznika od 6 s do 5 minut

Zasilanie: 3 baterie alkaliczne AAA 1,5V

Działanie baterii min. 12 miesięcy

Wymiary: 126x60x72 mm

Certyfikat CE 0560



### MONTAŻ:

- Używając wkrętaka zdjąć tylną pokrywę i zamontować baterie.

- Przymocować moduł do ściany za pomocą załączonych wkrętów lub dwustronnej taśmy klejącej.

Po pierwszym podłączeniu czujka "steruje" się około 30 sekund.

### KODOWANIE:

Za pomocą dużego wkrętaka lub monety ustawić adres domowy (A-P) oraz adres modułu (1-16) urządzenia, które ma być sterowane za pośrednictwem czujki.



Gdy urządzenie nie działa:

- Sprawdzić czy jest zasilanie.
- Sprawdzić baterie w module.
- W razie potrzeby wymienić baterie w module.



Współpracuje z:

